

**BNVR9004Q2-NUW****4路500万WIFI基站Q2系列****功能特性：**

- 支持接入4路5M WIFI 摄像机接入，也可以接入 IOT 设备；
- 支持本地 TF 卡存储，最大可以支持 128G，存满自动循环覆盖；
- 支持云存储，网络存储录像；
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口, RJ45 接口；
- 支持远程访问；
- 支持手机监控（iOS, Android），XMeye 和超级看看；
- 支持 SYNC 无线对码（按 Reset 按键，进行 SYNC 无线对码）
- 支持 Reset 恢复默认（长按 Reset 按键 3 秒以上，设备恢复默认）

**参数列表：**

	型号	BNVR9004Q2-NUW
系统	主处理器	NT98562
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	视频接入	4路5M
	同步回放	4路5M
	解码类型	H.265AI/H.265+（兼容 H.265/H.264）
音频	语音播报	配置提示音
录像方式	SD 录像	支持，最大 128G
	录像保存	网络存储、云存储
	录像查询	手机 APP 查询
无线	频段	2.4GHz
	传输标准	IEEE802.11b/g/n
接口	HDMI 接口	不支持
	SD 接口	2 个 SD 卡
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100 自适应以太网口
	USB 接口	无
	硬盘接口	不支持
一般规范	工作温度	0°C - + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC5V
	功耗	<5W
	重量	约 245g
	尺寸	88.6mm(长)* 88.6mm(宽)* 130mm(高)

**订货型号：****BNVR9004Q2-NUW****接口说明：**